
Produktbeschreibung für die neue Fernbedienung mit Schnellkopierfunktion

1. Folgende Chips können kopiert werden

2260 (alle Hersteller); 2262 (alle Hersteller); PT2264, 5326 (alle Hersteller); SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918-Serie, 527 (alle Hersteller); 1527 (alle Hersteller); 2240 (alle Hersteller); HCS101, HCS200\HCS201 (Teilenummer), HCS300\HCS301 (Teilenummer), Einzelchip-Mikrocomputer.....

2. Vorgehensweise zur Code-Löschung:

Drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungstaste und die Sperrtaste (bei einigen Gehäusen sind dies die Auf- und Ab-Taste). Nachdem die LED-Anzeige dreimal geblinkt hat, lassen Sie eine der Tasten los, während Sie die andere weiterhin gedrückt halten, und drücken Sie dann die losgelassene Taste dreimal. Die LED-Anzeige beginnt nun schnell zu blinken. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Speicherdaten gelöscht; die gelöschte Fernbedienung zeigt keine leuchtende LED-Anzeige mehr an, egal welche Taste Sie drücken.

3. Kopierverfahren

Halten Sie die Originalfernbedienung in einer Hand und die Kopierfernbedienung in der anderen; die beiden Fernbedienungen sollten so nah wie möglich beieinander liegen (idealerweise legen Sie die beiden Fernbedienungen nebeneinander auf den Tisch, ohne Abstand dazwischen). Drücken Sie jeweils die Kopiertaste; wenn die LED-Anzeige nach dreimaligem Blinken schnell blinkt, ist der Kopiervorgang erfolgreich; die Bedienung der anderen Tasten erfolgt auf die gleiche Weise. Einige Fernbedienungen haben eine geringere Sendeleistung, daher sollte die Originalfernbedienung in die Nähe der Kopierfernbedienung gebracht werden, damit diese funktioniert. Bei Störgeräuschen sollten Sie Interferenzen vermeiden. Wenn das Kopieren nicht erfolgreich ist, sollten Sie den Vorgang nach dem Löschen des Codes wiederholen.

4. Zu den gängigen Marken von Garagentoren, Rolltoren, Straßentoren, Parkplatzschranken und Einbruchmeldeanlagen, die kopiert werden können, gehören:

Dalian Seyside-Serie (einschließlich New Soma), Hangzhou Master-Serie, Shenzhen Zhongtian A/Zhongtian B, Foshan White Horse/Blue Horse/Transparent Horse/315-MHz-Horse-Tür, Ningbo Duya 1/Duya 2, Ideal-Serie, Yantai Shengda-Serie, Yantai Boda-Serie, Shenyang Haitong-Serie, Shenyang Future Wright Rotlicht/Grünlicht (einschließlich Schweißcode und Lerncode), Xuji S60/S66-Serie, Red Gate-Serie, Speed-Serie, Changshun-Serie, Master-Serie (einschließlich Lerncode), Shenzhen Shunchang-Serie, Jiangxi Parkson Hercules-Serie (einschließlich Schweißcode, Lerncode, Rolling Code), Giant Light-Serie, Haizhu-Serie, Haiyu-Serie (einschließlich SHARP 315 MHz), Jiahe-Serie (einschließlich Jiahe 315 Spezial-Scroll-Code), Rail-Festcode-Serie... (Fortsetzung folgt)