
Description du nouveau télécommande à copie rapide

1. Puces pouvant être copiées

2260 (tous fabricants) ; 2262 (tous fabricants) ; PT2264, 5326 (tous fabricants) ; SC5262, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, série SMC918, 527 (tous fabricants) ; 1527 (tous fabricants) ; 2240 (tous fabricants) ; HCS101, HCS200\HCS201 (référence), HCS300\HCS301 (référence), micro-ordinateur monopuce.....

2. Méthode de réinitialisation du code :

Appuyez simultanément sur le bouton de déverrouillage et le bouton de verrouillage (sur certains boîtiers, il s'agit des boutons haut et bas). Une fois que le voyant LED a clignoté trois fois, relâchez l'un des boutons tout en continuant d'appuyer sur l'autre, puis appuyez trois fois sur le bouton relâché. Le voyant LED se mettra alors à clignoter rapidement. À ce stade, toutes les données en mémoire sont effacées. La télécommande réinitialisée n'affichera plus de voyant LED allumé, quel que soit le bouton sur lequel vous appuyez.

3. Méthode de copie

Tenez la télécommande d'origine dans une main et la télécommande de copie dans l'autre ; placez les deux télécommandes aussi près que possible l'une de l'autre (l'idéal est de les poser côte à côte sur un bureau, sans aucun espace entre elles). Appuyez respectivement sur le bouton de copie ; lorsque le voyant LED clignote rapidement après trois clignotements, la copie est réussie. Les autres méthodes d'utilisation des touches sont identiques. Certaines télécommandes ont une puissance d'émission plus faible ; il faut donc replacer la télécommande d'origine près de la télécommande de copie pour qu'elle fonctionne. En cas de présence de bruit, il faut éviter les interférences pour l'utiliser. Si la copie échoue, il faut recommencer après avoir effacé le code.

4. Les marques courantes de portes de garage, portes coulissantes, portails, barrières de parking et systèmes d'alarme anti-effraction pouvant être copiées sont :

Série Dalian Seyside (y compris New Soma), série Hangzhou Master, Shenzhen Zhongtian A/Zhongtian B, Foshan White Horse\Blue Horse\Transparent Horse\315 MHz Horse Door, Ningbo Duya 1\Duya 2, série Ideal, série Yantai Shengda, série Yantai Boda, série Shenyang Haitong, Shenyang Future Wright Red Light\Green Light (y compris code soudé et code d'apprentissage), séries Xuji S60 et S66, série Red Gate, série Speed, série Changshun, série Master (y compris le code d'apprentissage), série Shenzhen Shunchang, série Jiangxi Parkson Hercules (y compris le code de soudure, le code d'apprentissage et le code tournant), série Giant Light, série Haizhu, série Haiyu (y compris SHARP 315 MHz), série Jiahe (y compris le code à défilement spécial Jiahe 315), série Rail à code fixe... (à suivre)