

Produktmerkmale

1. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine energiesparende, tragbare Solaranlage. 2. Es wird häufig in Gärten, auf Straßen, in Parkanlagen, in Fluren sowie für die Innen- und Außenbeleuchtung eingesetzt. 3. Einfache Installation: feste Montage, keine Verkabelung oder andere komplexe Installationsschritte erforderlich.
4. Das Produkt ist mit einem USB-Ladeanschluss ausgestattet, der sowohl über Solarenergie als auch über das Stromnetz aufgeladen werden kann.
5. Energiesparend, es gibt 3 Beleuchtungsmodi, die der Benutzer je nach Bedarf einstellen kann.
6. Das Produkt verfügt über eine Fernbedienungsfunktion, und die Helligkeit lässt sich stufenlos einstellen.

Technische Daten

- 1, Solarmodule: 6 V, 1,5 W
- 2, Akku: 18650-Lithium-Akku 3,7 V, 3000 mAh 3, LED: 2835SMD, 55 Stück
- 4, Nennleistung: 6 W 5, Lichtstrom: 800 lm
- 6, Bewegungserfassungsbereich: 120°, 5–10 m 7, Reichweite der Fernbedienung: 5–10 m

Betriebsmodi:

1. Halten Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, die Leuchte blinkt dreimal, schaltet sich von der Dämmerung bis zum Morgengrauen automatisch im Dimmmodus ein und wechselt zu voller Helligkeit, wenn innerhalb von 5–8 Metern eine Bewegung erkannt wird. 10 Sekunden nach dem automatischen Wechsel zu schwachem Licht (kein Licht in der Nacht, 10 %, manche Menschen bevorzugen volle Helligkeit) 2. Drücken Sie die Modus-Taste erneut, das Licht blinkt dreimal, die Leuchte schaltet sich bei Bewegungserkennung im Bereich von 5–8 Metern automatisch auf volle Helligkeit und schaltet sich automatisch aus, wenn keine Bewegung erkannt wird. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein und etwa 10 Sekunden später automatisch wieder aus
3. Drücken Sie die Modus-Taste erneut, das Licht blinkt dreimal, die Leuchte schaltet sich von der Dämmerung bis zum Morgengrauen automatisch mit halber Helligkeit ein. (automatische Nachtbeleuchtung, Helligkeit 50 %)
4. Drücken Sie die Modus-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten (in den Ruhemodus zu versetzen). Wenn Sie es starten möchten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um es zu starten, und durchlaufen Sie dann die Betriebsmodi 1, 2, 3 und 4.

Einführung in die Fernbedienungsfunktion:

1. „ON“ ist die Einschalttaste, und der Standardmodus 1 wird nach dem Einschalten aktiviert
2. Drücken Sie MODE1 für die Erkennung von Menschen + geringe Helligkeit.
3. Drücken Sie MODE2 für die Bewegungserkennung
4. Drücken Sie MODE3, um die Leuchte auf Dauerhelligkeit einzustellen
5. Unabhängig vom Modus: Drücken Sie die Plus- und Minus-Tasten, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.
6. OFF ist die Ausschalttaste. Drücken Sie in jedem Modus die OFF-Taste, um das Gerät auszuschalten.
7. Nach dem Ausschalten der Fernbedienung wird der Tastenmodus ebenfalls synchron ausgeschaltet.

Der USB-Ladeanschluss dient zum Aufladen über das Stromnetz:

Wenn die Sonneneinstrahlung nicht ausreicht, können Sie das Gerät über das Stromnetz aufladen. Dazu wird das handelsübliche Android-Datenkabel in den USB-Anschluss am Lampenkörper gesteckt. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet die rote LED auf.