

Einführung:

- * Der CC308 Vollfrequenz-Detektor „Almighty“ ist ein neuer und unbenutzter Detektor. Er ist in mehreren Winkeln verstellbar und bietet einen großen Erfassungsbereich. Eigenschaften:
- * Neu und hochwertig
- * Umweltfreundlich, hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig
- * Einfache Installation
- * Hervorragende Umweltverträglichkeit und Stabilität
- * Niederspannungsanzeige, integrierter Akku Lasererkennung: Der Windows-Host kann durch die Augen aller Personen im Sichtfeld der Kamera, die auf die Kamera gerichtet ist, gesehen werden
- * Mit einer automatischen Erkennungsfunktion: Wenn sich in der Umgebung Abhörgeräte, Lochkameras, Betrugsversuche in Casinos usw. befinden, wird der Host durch Vibrationen im Fahrzeug auf das Risiko hinweisen
- * Mit einer Signalanzeige, die das Signal an der Quelle schnell lokalisieren kann
- * Einstellbare Empfindlichkeit über Potentiometer. (Erhöhen Sie die Empfindlichkeit, um den Erfassungsbereich zu vergrößern, oder verringern Sie die Empfindlichkeit, um den Erfassungsbereich zu verkleinern) – so lassen sich die Wellen an der Quelle schnell identifizieren
- * Erkennungsmodus: 1. Lasererkennung, 2. Vibrationserkennung (stummgeschaltet), 3. Signaltonerkennung, 4. LED-Anzeige
- * Anzeige. 5.
- * Wireless Sweep: Frequenzerkennungsbereich (1 MHz-6,5 GHz)

Gebrauchsanweisung:

A: Erkennung des Kameraobjektivs

- 1) Schalten Sie den Netzschalter ein, die Betriebsanzeige (blaues Licht)
- 2) Drücken Sie die Laserschalter, die 6 LED-Leuchten auf der Rückseite des Geräts beginnen
- 3) auf und ab und bewegen Sie das Gerät, der Laser scannt die Umgebung, beobachten Sie das Hauptfenster. Befindet sich vor dem Gerät ein Kameraobjektiv, sehen Sie einen sehr starken hellen Punkt im Flackern
- 4) Wenn der Schalter gedrückt gehalten wird, blinkt die LED alle 2 Sekunden; die Frequenz ist dann eine Klasse höher. Daraufhin blinken die ersten vier Statusanzeigen auf dem Display. Insgesamt stehen acht Optionen zur Verfügung, die an alle Arten von Personen angepasst werden können
- 5) und klicken Sie dann auf den Schalter, um das Laserscannen auszuschalten

B: Erkennung von Funkwellen (drahtlose Kamera/Abhörgerät usw.) a: Geräuscherkennung:

- 1) Stellen Sie den Netzschalter auf die mittlere Position, die Betriebsanzeige (blaues Licht)
- 2) Bewegen Sie sich umher; wenn das rote Licht blinkt, gibt es akustische Signale, die auf eine Emissionsquelle hinweisen. Das Signal wird stärker, wenn 4 LEDs gleichzeitig leuchten; der Ton und die Veränderungen werden schneller.
- 3) Ziehen Sie die Antenne heraus und stellen Sie das Potentiometer auf Maximum, um den Suchbereich zu erweitern.
- 4) Verkürzen Sie die Antenne nach und nach und drehen Sie das Potentiometer in die entgegengesetzte Richtung, um die Reichweite zu verringern; so können Sie schließlich die Signalquelle lokalisieren.
- 5) Sie können auch das Headset anschließen.

b: Geräuscherkennung (Vibrationserkennung):

- 1) Drücken Sie den Netzschalter nach oben, die Betriebsanzeige (blaues Licht) leuchtet auf
- 2) Es gibt ein Signal, nur ein Blinklicht und eine Vibration
- 3) Weitere Funktionen mit dem

C: Kompass

Dieses Instrument verfügt speziell über diese Funktion, was für Profis sehr wichtig ist

D: Tipps bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Spannung des eingebauten Akkus niedrig ist, hört die erste der vier Statusanzeigen auf zu blinken; in diesem Fall sollte die Sonde außer Betrieb genommen werden

Technische Daten:

- * Lasererkennung: Kamera-Reichweite 10 cm-10 m (mit bloßem Auge als rotes Blinken erkennbar)
- * Funk-Erfassungsreichweite der Kamera: 5 cm bis 10 m (abhängig von der von der Kamera festgelegten Sendeleistung)
- * Erfassungsbereich bei 50 mV-200 mV: 30-50 cm
- * Leistung im Erfassungsbereich von 300 mV bis 600 mV: 100-200 cm
- * Leistung im Erfassungsbereich von 800 mV bis 1200 mV: 300-800 cm
- * Stromversorgung: Integrierter Lithium-Polymer-Akku 450 mAh
- * Stromaufnahme: 8 mA
- * Laserwellenlänge der Sonde: 920 nm
- * Empfangsfrequenzbereich: 1 MHz-6500 MHz
- * Spezielle optische Linsenfilter
- * Material: ABS
- * Abmessungen: 93 mm x 48 mm x 17 mm
- * Gewicht: 58 g

Lieferumfang:

- * 1 x CC308 Vollfrequenz-Detektor Almighty
- * 1 x Kopfhörer
- * 1 x Ladegerät mit US-Stecker
- * 1 x Bedienungsanleitung